

Hotărâre de Guvern
privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor
electrice de joasă tensiune

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.339/93 și ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind cadrul comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2015, **Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Prezenta hotărâre stabilește condițiile pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor limite de tensiune.

Art. 2

- (1) Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1 000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1 500V pentru curentul electric continuu denumite în continuare echipamente electrice.
- (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor echipamente electrice și fenomene:
 - a) echipamente electrice pentru utilizare în mediu exploziv
 - b) echipamente electrice pentru radiologie și alte scopuri medicale
 - c) piese electrice pentru ascensoare de materiale și de persoane
 - d) contoare de electricitate
 - e) fișe și prize de uz casnic
 - f) regulatoare pentru împrejmuiuri electrice
 - g) perturbații radioelectrice
 - h) echipamente electrice specializate pentru utilizare pe nave, aeronave sau căi ferate, care respectă dispozițiile privind securitatea stabilite de către organismele internaționale la care participă România
 - i) Trusele de evaluare fabricate la comandă destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării în aceste scopuri.

Art. 3

Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. „distribuitor” - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune echipamente electrice la dispoziție pe piață;
2. „evaluare a conformității” - procesul prin care se demonstrează îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 4 și anexa nr. 1;
3. „introducere pe piață” - prima punere la dispoziție de echipamente electrice pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;;
4. „importator” - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene și care introduce echipamente electrice dintr-o țară terță pe piața din România sau pe piața dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
- 5 „legislație de armonizare a Uniunii” - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
6. „marcaj CE” - un marcaj prin care producătorul indică faptul că echipamentele electrice sunt în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;
7. „operatori economici” - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;
8. „operator de distribuție” – potrivit definiției prevăzute la art. 3 pct. 39 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
9. „organism național de acreditare” - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
10. „producător” - o persoană fizică sau juridică care produce echipamente electrice sau pentru care se proiectează sau se produc echipamente electrice și care comercializează echipamentele în cauză sub denumirea sau marca sa comercială;
11. „punere la dispoziție pe piață”- orice furnizare de echipamente electrice pentru distribuție, consum sau uz pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;
12. „rechemare” - orice măsură cu scopul de a returna echipamente electrice care au fost puse deja la dispoziția utilizatorului final;
- 13 „reprezentant autorizat” - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
- 14 „retragere” - orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unor echipamente electrice din lanțul de furnizare;
15. „specificație tehnică” - un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele electrice;
16. „standard armonizat” - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul Uniunii Europene nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale

Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Art. 4

(1) Echipamentele electrice pot fi puse la dispoziție pe piață doar în cazul în care, sunt construite în conformitate cu buna practică inginerescă în materie de siguranță în vigoare în Uniunea Europeană și nu pun în pericol sănătatea și securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor atunci când sunt instalate și întreținute corespunzător și sunt folosite în scopul pentru care au fost create.

(2) Elementele principale ale obiectivelor privind securitatea sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5

Punerea la dispoziție pe piață pe teritoriul României a echipamentelor electrice care respectă prevederile prezentei hotărâri nu poate fi împiedicată.

Art. 6

Se interzice operatorilor de distribuție a energiei electrice să impună echipamentelor electrice cerințe mai stricte privind securitatea decât obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr. 1, pentru conectarea la rețea sau pentru alimentarea cu electricitate a utilizatorilor de echipamente electrice.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI

Art. 7

(1) În situația în care introduc echipamentele electrice pe piață, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr. 1.

(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică prevăzută în anexa nr. 2 și efectuează procedura de evaluare a conformității prevăzută în anexa respectivă sau dispun efectuarea acestei proceduri.

(3) Producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE în cazul în care au demonstrat conformitatea echipamentului electric cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr. 1, prin procedura de evaluare a conformității prevăzută la alin. (2).

(4) Producătorii păstrează documentația tehnică prevăzută în anexa nr. 2 și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după ce echipamentul electric a fost introdus pe piață.

(5) [În aplicarea prevederilor art. R2 alin. \(4\) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind cadrul comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.](#) Producătorii trebuie să se asigure că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției de serie cu prevederile prezentei hotărâri.

(6) Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate prevăzute la art. 13, ale standardelor internaționale sau naționale

prevăzute la art. 14 și 15 sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea echipamentelor electrice, se iau în considerare în mod corespunzător.

(7) În cazul în care este justificat de riscurile prezentate de echipamente electrice, producătorii testează prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, investighează și, după caz, țin un registru de reclamații al echipamentelor electrice neconforme, precum și al celor rechemate și, și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

(8) Producătorii trebuie să se asigure că pe echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață sunt prevăzute tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura echipamentului electric nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv.

(9) Producătorii trebuie să indice pe echipamentele electrice numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate în limba română.

(10) Producătorii trebuie să se asigure că echipamentul electric respectiv este însoțit de instrucțiuni și informații privind securitatea, redactate în limba română. Astfel de instrucțiuni și informații privind securitatea, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și indelebil.

(11) [În aplicarea prevederilor art. R2 alin. \(8\) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind cadrul comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului](#), Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prevederile prezenteia hotărârie iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz.

În cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(12) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități de supraveghere a pieței, furnizează acesteia, în termenul stabilit de respectiva autoritate, în limba română, toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice cu prevederile prezenteia hotărâre. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață.

Art. 8

(1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat.

Obligațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică prevăzută la art. 7 alin. (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

- a) să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice;
- b) la cererea motivată a unei autorități de supraveghere a pieței, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice;
- c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.

Art. 9

(1) Importatorii introduc pe piață numai echipamente electrice conforme.

(2) [În aplicarea prevederilor art. R 4 alin. \(2\) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind cadrul comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, înainte de introducerea unor echipamente electrice pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele electrice poartă marcajul CE și sunt însoțite de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 7 alin. \(8\) și \(9\).](#)

În situația în care importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr. 1, acesta nu introduce echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. În plus, atunci când echipamentele electrice prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritatea de supraveghere a pieței în acest sens.

(3) Importatorii indică pe echipamentele electrice numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Datele de contact sunt comunicate în limba română.

(4) Importatorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoțit de instrucțiuni și informații privind securitatea redactate în limba română.

(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr. 1.

(6) În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu riscurile prezentate de echipamentele electrice, importatorii testează prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, investigând și, după caz, țin un registru de reclamații al echipamentelor electrice neconforme, precum și al celor rechemate și, și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

(7) [În aplicarea prevederilor art. R4 alin. \(7\) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind cadrul comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prevederile prezente iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc,](#)

importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(8) Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestora, la cerere.

(9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia, în termenul stabilit de respectiva autoritate, toate informațiile și documentația necesară, în limba română, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice. Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață.

Art. 10

(1) Distribuitorii care pun la dispoziție echipamente electrice pe piață trebuie să îndeplinească cerințele prezentei hotărâri.

(2) Înainte de a pune la dispoziție echipamente electrice pe piață, distribuitorii verifică dacă echipamentele electrice poartă marcajul CE, dacă acestea sunt însoțite de documentele necesare și de instrucțiunile și informațiile privind securitatea, în limba română, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 7 alin. (8) și (9) și, respectiv, la art. 9 alin.

(3)- [În aplicarea prevederilor art. R 5 alin. \(2\) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind cadrul comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului](#), Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr. 1, acesta nu pune la dispoziție echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. Atunci când echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritatea de supraveghere a pieței.

(4) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr. 1.

(5) [În aplicarea prevederilor art. R 5 alin. \(4\) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind cadrul comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului](#), Dacă distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamente electrice pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, oferind informații în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(6) Distribuitorii, la cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia, în termenul stabilit de respectiva autoritate, toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice. Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care le-au pus la dispoziție pe piață.

Art. 11

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri și este supus obligațiilor ce revin producătorului potrivit prevederilor art. 7 atunci când introduce pe piață echipamente electrice sub numele sau marca sa ori modifică echipamentele electrice deja introduse pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei hotărâri.

Art. 12

(1) Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

- a) oricărui operator economic care le-a furnizat echipamente electrice;
- b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat echipamente electrice.

(2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la alin.(1) pentru o perioadă de 10 ani după ce le-au fost furnizate echipamentele electrice și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat echipamentele electrice.

CAPITOLUL III

CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

Art. 13

(1) Se consideră că echipamentele electrice respectă obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr.1 atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române și/sau standardelor naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părți ale acestora.

(2) Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al României partea I.

Art. 14

(1) În cazul în care standardele armonizate prevăzute la art. 13 alin.(1) nu au fost elaborate și publicate, se consideră că echipamentele electrice, puse la dispoziție pe piață în temeiul art. 4 și având în vedere libera circulație definită la art. 5, sunt conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr. 1 dacă sunt fabricate în conformitate cu dispozițiile privind securitatea din standardele internaționale stabilite de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) care au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) În cursul derulării procedurii de publicare a standardelor prevăzute la alin. (1), la solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri comunică Comisiei Europene, în termen de trei luni de la notificare, obiectiile referitoare la prevederile privind securitatea, indicând motivele de securitate pe baza cărora prevederile în cauză nu ar trebui să fie recunoscute.

Art. 15

În cazul în care nu există standardele armonizate sau standardele internaționale, prevăzute la art. 13 și respectiv art. 14 alin. (1), în scopul introducerii pe piață și al asigurării liberei circulații, se consideră că echipamentele electrice sunt conforme cu prevederile art. 4, dacă sunt fabricate conform prevederilor de securitate cuprinse în standardele române sau în standardele în vigoare

în statul membru din Uniunii Europene al producătorului, dacă acestea asigură un nivel de securitate echivalent cu cel din România.

Art. 16

(1) Declarația UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea obiectivelor privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa nr. 1.

(2) Declarația UE de conformitate se redactează după modelul prevăzut în anexa nr. 3, conține elementele prevăzute în modulul A din anexa nr. 2 și se actualizează ori de câte ori este cazul. Pentru echipamentele electrice introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață în România aceasta se elaborează sau se traduce în limba română.

(3) În cazul în care echipamentele electrice intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se întocmește o singură declarație UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii Europene. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii Europene, inclusiv referințele de publicare ale acestora.

(4) Prin întocmirea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor electrice cu cerințele prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 17

Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Art. 18

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe echipamentele electrice. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de natura echipamentelor electrice, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.

(2) Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentele electrice să fie introduse pe piață.

(3) Se interzice aplicarea pe echipamentul electric a oricărui marcaj semănător cu marcajul CE, care ar putea induce în eroare autoritatea de supraveghere a pieței sau utilizatorii. Este admisă totuși aplicarea altui marcaj pe echipamentul electric, pe ambalaj, pe instrucțiunile de utilizare sau pe documentele de însoțire cu condiția ca vizibilitatea și lizibilitatea marcajului CE să nu fie diminuate.

CAPITOLUL IV

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE

Art. 19

Echipamentelor electrice li se aplică prevederile art. 15 alin. (3) și ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 .

Art. 20

(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței are suficiente motive să considere că un echipament electric care intră sub incidența prezentei hotărâri prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, aceasta efectuează o evaluare cu privire la echipamentul electric în cauză, acoperind toate cerințele relevante prevăzute în prezenta hotărâre. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

(2) Autoritatea de supraveghere a pieței realizează evaluarea prevăzută la alin. (1) pe baza rapoartelor de încercare emise de laboratoare acreditate față de standardul EN ISO/CEI 17025 pentru încercările specifice, aferente echipamentelor electrice de joasă tensiune, de către un organism național de acreditare astfel cum este definit la art.2 pct.11 din Regulamentul (CE) nr.765/2008 pentru domeniul respectiv, atunci când sunt necesare verificări fizice și încercări de laborator.

(3) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieței constată că echipamentele electrice nu sunt conforme cerințelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce echipamentele electrice în conformitate cu respectivele cerințe, să retragă echipamentele electrice de pe piață sau să le recheme în decursul unei perioade de timp rezonabile, proporțională cu natura riscului, stabilită de aceasta. acestor măsuri li se aplică prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(4) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul României, aceasta informează Comisia Europeană, autoritatea competentă și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.

(5) Operatorul economic ia toate măsurile corective adecvate pentru toate echipamentele electrice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață pe teritoriul Uniunii Europene.

(6) În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul prevăzut la alin. (3), autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a echipamentelor electrice pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema echipamentele electrice de pe piață.

(7) Autoritatea de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.

(8) Informațiile prevăzute la alin. (7) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele electrice neconforme, originea echipamentelor electrice, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

a) nerespectarea de către echipamentele electrice a obiectivelor privind securitatea prevăzute la art. 4 și în anexa 1 legate de sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor; sau

b) deficiențe ale standardelor armonizate prevăzute la art. 13 sau ale standardelor internaționale sau române prevăzute la art. 14 și 15 care conferă prezumția de conformitate.

(9) Atunci când procedura este inițiată de un alt stat membru, autoritatea de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare deținute cu privire la neconformitatea echipamentelor electrice în cauză și, în caz de dezacord cu măsura notificată de acel stat membru, își prezintă obiecțiile.

(10) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (7), niciun stat membru sau Comisia Europeană nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieței, măsura este considerată justificată.

(11) Autoritatea de supraveghere a pieței ia fără întârziere măsurile restrictive adecvate în legătură cu echipamentele electrice în cauză, cum ar fi retragerea de îndată a echipamentelor electrice de pe piață.

Art. 21

(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 20 alin. (5) - (7), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii Europene, la inițiativa Comisiei Europene, autoritatea competentă și/sau autoritatea de supraveghere a pieței participă la consultările cu statele membre și cu operatorul ori operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională.

(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieței ia măsurile care se impun pentru a se asigura că echipamentele electrice neconforme sunt retrase de pe piață și informează Comisia Europeană și autoritatea competentă. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, autoritatea de supraveghere a pieței retrage măsura respectivă.

Art. 22

(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 20 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși un echipament electric este în conformitate cu prevederile prezentei hotărârie, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, acesta solicită operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul electric în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a retrage echipamentul electric de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței.

(2) Operatorul economic garantează că sunt luate măsuri corective pentru toate echipamentele electrice vizate, pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii Europene.

(3) Autoritatea de supraveghere a pieței informează imediat Comisia Europeană, autoritatea competentă și celelalte state membre cu privire la măsurile corective luate. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentul electric respectiv, originea și lanțul de furnizare aferent echipamentului electric, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.

Art. 23

(1) Fără a aduce atingere art. 20, autoritatea de supraveghere a pieței solicită operatorului economic vizat să pună capăt neconformității constatate, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:

- a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a art. 18 din prezenta hotărâre
- b) marcajul CE nu a fost aplicat;
- c) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită;
- d) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;
- e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
- f) informațiile prevăzute la art. 7 alin. (5) sau la art. 9 alin. (3) lipsesc, sunt false sau incomplete;

g) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la art. 7 sau la art. 9.

(2) În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menține, autoritatea de supraveghere a pieței în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 24

- (1) Autoritatea competentă în sensul prezentei hotărâri este Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
- (2) Autoritățile de supraveghere a pieței care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri sunt Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru echipamentele electrice destinate consumatorilor casnici și Agenția Națională pentru Inspekția Muncii și Securitate Socială pentru echipamentele electrice cu destinație industrială.

Art. 25

- (1) Încălcarea prevederilor prezentului act normativ constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:
 - a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, și una dintre următoarele măsuri administrative, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea punerii la dispoziție pe piață a produselor neconforme în cazul nerespectării prevederilor art. 4;
 - b) cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei în cazul nerespectării prevederilor art. 6 ;
 - c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, și una dintre următoarele măsuri administrative, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor neconforme în cazul nerespectării prevederilor art.7 alin.(1) sau (2);
 - d) cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei, și una dintre următoarele măsuri administrative, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață a produselor neconforme până la eliminarea neconformităților în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (7) - (10), art. 9 alin. (3- alin.(5) și art. 10 alin.(2) sau alin.(3);
 - e) cu amendă de la 4000 lei la 8.000 lei și una dintre următoarele măsuri administrative, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea punerii la dispoziție pe piață a produselor neconforme în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (3)-alin.(5) sau alin(6), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), alin. (2), alin. (6) -alin. (8) și art. 10 alin. (4);
 - f) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei și una dintre următoarele măsuri administrative interzicerea introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață a produselor în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin (12), art. 9 alin. (9) și art. 10 alin. (5);
 - g) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei în cazul nerespectării prevederilor art. 12;
 - h) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei și una dintre următoarele măsuri administrative, interzicerea introducerii pe piață și/sau interzicerea punerii la dispoziție pe piață a produselor în cazul nerespectării prevederilor art.16 alin. (2) sau alin.(3);
 - i) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei și una dintre următoarele măsuri administrative, interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor nemarcate sau marcate incorect în cazul nerespectării prevederilor art. 17 sau art.18.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor și măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Agenției Naționale pentru Inspekția Muncii și Securitate Socială , conform domeniilor de competență prevăzute la art.24 alin. (2).

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimumul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către autoritățile de supraveghere a pieței, din care rezultă sancțiuni și restricții de introducere pe piață sau punere în funcțiune a echipamentelor electrice, va menționa:

a) temeiul legal al deciziei, în condițiile prezentei hotărâri;

b) căile de atac împotriva deciziei ;

c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancțiunea, se va indica și termenul în care acesta trebuie să se pronunțe.

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoștință persoanelor interesate, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Comisiei Europene și celorlalte state membre.

(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26

Echipamentele electrice introduse pe piață până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi puse în continuare la dispoziție pe piață.

Art. 27

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 28

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin.(1), trimiterea se va considera a fi făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 96 din 29 martie 2014.